

Наборы резисторов НР1-60

Предназначены для задания электрических режимов в прецизионных электронных приборах в цепях постоянного и переменного тока.

Технические характеристики	
Параметры	Значения
	НР1-60-3-1-4
Сопротивление резисторов, кОм	0,01-2200,0
Мощности рассеяния, Вт	0,125
Допускаемые отклонения сопротивления, %	$\pm(0,001-1,0)$
ТКС, $10^{-6} 1/^\circ\text{C}$	$\pm(1\div 50)$
Масса, г, не более	1,0

Нестабильность сопротивления, не более, % - $\pm(0,001\div 0,1)$ за 2000 час при $T=T_{\text{max}}$

Уровень шумов, не более, мкВ/В - 1,0

