



СНЦ 144

Гайка задняя ГЗ-...F(W)



Условный размер корпуса	Условное обозначение гайки задней	D	D ₁ max	L max
9	ГЗ-9W	M12X1-6H	19,05	16,20
	ГЗ-9F			
11	ГЗ-11W	M15X1-6H	21,59	
	ГЗ-11F			
13	ГЗ-13W	M18X1-6H	25,40	
	ГЗ-13F			
15	ГЗ-15W	M22X1-6H	27,94	
	ГЗ-15F			
17	ГЗ-17W	M25X1-6H	31,75	
	ГЗ-17F			
19	ГЗ-19W	M28X1-6H	35,56	
	ГЗ-19F			
21	ГЗ-21W	M31X1-6H	38,10	
	ГЗ-21F			
23	ГЗ-23W	M34X1-6H	41,91	
	ГЗ-23F			
25	ГЗ-25W	M37X1-6H	44,45	
	ГЗ-25F			

Кожух прямой КП-...F(W)



Условный размер корпуса	Условное обозначение кожуха прямого	D, мм	D ₁ max, мм	H max, мм	L max, мм
9	КП-9W	M12X1-6H	19,60	19,10	20,60
	КП-9F				
11	КП-11W	M15X1-6H	20,80	21,10	21,60
	КП-11F				
13	КП-13W	M18X1-6H	23,90	25,10	22,60
	КП-13F				
15	КП-15W	M22X1-6H	27,20	26,60	22,60
	КП-15F				
17	КП-17W	M25X1-6H	30,70	33,50	23,60
	КП-17F				
19	КП-19W	M28X1-6H	34,50	36,90	29,60
	КП-19F				
21	КП-21W	M31X1-6H	37,60	39,50	32,80
	КП-21F				
23	КП-23W	M34X1-6H	40,60	42,00	35,90
	КП-23F				
25	КП-25W	M37X1-6H	43,20	45,70	47,70
	КП-21F				



ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»

623425, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рабова, 12,
Телефон: (3439) 379055, 379095 Факс: (3439) 379095
E-mail: market.nach@uzesiset.ru <http://www.uzes-iset.ru>